

ACM 40/250AST260/1 Kondensator-Richtmikrofon

Sehr hochwertiges Kondensator-Richtmikrofon mit sehr geradlinigem Frequenzgang und besonders hoher Rückwärtsdämpfung. Elegante Ausführung mit auswechselbarer Mikrofonkapsel, fest auf Schwanenhals montiert. FET-Vorverstärker mit Phantomspeisung 15 -48 V. Anschlussflansch mit 3/8"-Innengewinde. XLR-Stecker fest am Schwanenhals montiert. Bodenstativ mit schwerem Guss-Sockel.

Übertragungsbereich:	30-20.000 Hz
Richtcharakteristik:	Niere
Abweichung von Sollkurve:	± 1 dB
Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:	7 mV / Pa
Elektrische Impedanz:	200 Ohm
Rückwärtsdämpfung:	28 dB
Speisespannung/Phantomspeisung:	15 – 48 V
Steckverbindung:	Kabel
Oberfläche/Farbe:	vernickelt oder schwarz matt
Sonderlackierung:	weiß oder Nextel grau gegen Aufpreis
Abmessungen:	Ø 21 x 30 mm
Gesamtlänge:	350 mm
Höhe (Bodenstativ):	870 –1565 mm
Gewicht:	200 g
Gewicht (Guss-Sockel):	3600 g
Anwendungsbereiche:	Sprache und Gesang

