

## ACM 100 Studio-Kondensatormikrofon

---

Sehr hochwertiges, universell einsetzbares Studio-Kondensatormikrofon. Das extrem rauscharme Mikrofon zeigt einen sehr geradlinigen Frequenzgang und eine außergewöhnlich hohe Rückwärtsdämpfung. Es ist für höchste Anforderungen geeignet. Die Universal-Mikrofonkapsel ist wechselbar.

Übertragungsbereich:	30-20.000 Hz
Richtcharakteristik:	Niere Universalkapsel (lieferbar Kugel, Superniere, Hyperniere)
Abweichung von Sollkurve:	± 0,5 dB
Feld-Leerlaufübertragungsfaktor:	17 mV / Pa
Elektrische Impedanz:	200 Ohm
Rückwärtsdämpfung:	30 dB
Speisespannung/Phantomspeisung:	15- 48 Volt
Steckverbindung:	XLR-Stecker 3-polig
Oberfläche/Farbe:	matt vernickelt oder Nextel grau
Abmessungen:	ø 25 mm x 132 mm
Anwendungsbereiche:	Sprache, Gesang, Chor, akustische Instrumente



Technische Änderungen vorbehalten