

## xepton-NX TX

### Taschensender

Der leistungsstarke Taschensender TX ist für klassische unidirektionale Anwendungen wie Besucherführungen oder Dolmetscherdienste konzipiert.

Das Gerät verfügt über zwei Klinkenbuchsen (3,5 mm), eine für Mikrofonsignale, beispielsweise für den Anschluss handelsüblicher Headsets oder Ansteckmikrofone mit Kabel. Die zweite Buchse dient als Eingang für Line-Signale, beispielsweise eines MP3-Players.

Nach dem Einschalten ist das Gerät sofort betriebsbereit, und ein LCD-Display zeigt den jeweiligen Status an. Die menügeführte Bedienung erfolgt über nur drei Tasten. Die Sendezeit pro Akku-Ladung liegt bei etwa 10 Stunden.

- Konzipiert für klassische Moderations-Anwendungen (Tour-Guide, Dolmetscher-Services, Vorträge etc.)
- Kleiner, leistungsstarker Sender mit einfacher 3-Tasten-Bedienung
- Menüführung via LCD-Display
- Anschlüsse für handelsübliche Headsets sowie Clipmikrofone
- Betrieb mit beliebig vielen Empfängern
- Reichweite: bis zu 80 m

Funkfrequenz	863 – 865 Mhz
Sendeleistung	10 mW
Audio-Übertragungsbereich	100 Hz bis 14 kHz
Verzögerung	<50 ms
Anzahl Kanalgruppen	8
Stromversorgung	Li-Ion Akku 3,7V / 1100 mAh
Sendezeit mobil	durchschnittlich 10 Stunden
Reichweite	bis 80 m
Abmessungen (H x B x T)	88 x 50 x 17 mm
Gewicht	66 g

